

DX - DJ - DY - DL - DV

Da Dicembre 1967 a Ottobre 1968

## MONTAGGIO DELL'IMPIANTO ELETTRICO

Il montaggio dell'impianto elettrico DX 510-00c differisce da quello DX 510-00b solo nei seguenti punti:

1. Il rele' (27) dei fari secondari destro (3) e sinistro (7) sostituisce i due rele' (27) e (28).  
I fili Mv 25 di alimentazione dei fari secondari destro (3) e sinistro (7) sostituiscono i fili Mv 25 e Mv 26.
2. Gli interruttori (34) e (35) delle portiere anteriori destra e sinistra sono modificati:
  - i fili di alimentazione Bc 34 sostituiscono i fili di alimentazione (34)
  - i due fili Mr 48 di massa, precedentemente non esistevano.
3. Da Febbraio 1968, un filo di massa (49), e' previsto sul motorino del tergicristallo (23).  
Esso e' fissato da una parte su una vite di assemblaggio della piastra d'appoggio del motorino tergicristallo, dall'altra, sul prigioniero sinistro di fissaggio del supporto serbatoio lavacristallo.

SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO





